

Analoog adresseerbaar brandmeldcentrale



- Uitbreidbaar van 1 tot 8 lussen
- Tot 2000 apparaten per systeem
- Ondersteuning voor cloud en mobiele apps

iRIS8 S is een adresseerbare brandmeldcentrale die maximaal 8 luskaarten en maximaal 2000 apparaten ondersteunt. De centrale biedt plaats aan maximaal 4 lussen in de hoofdkast en kan zijn volledige capaciteit bereiken met behulp van een extra modulebox die ruimte biedt aan de overige 4 lussen. iRIS8 S kan worden geïntegreerd in een netwerk van centrales (maximaal 64) via het ingebouwde LAN-netwerk of via RS485. De centrale is compatibel met de cloud en een mobiele applicatie voor toegang op afstand.

iRIS8 S ondersteunt ook het Modbus-protocol, waardoor het paneel kan worden aangesloten op elke standaard BMS-software. De logische input/output-programmering kan voor diverse toepassingen worden gebruikt: het activeren van fysieke outputs (relais), het genereren van gebeurtenissen in het systeem, het triggeren van netwerkgebeurtenissen, het uitvoeren van acties, enz.

Functies

- Uitbreidbaar van 1 tot 8 luscontrollers
- 2000 apparaten per systeem
- 10.000 gebeurtenissenlogboek
- 7" TFT (kleuren)scherm
- Connectiviteitspaneel - Cloudserver - mobiele applicatie voor toegang op afstand voor bediening, onderhoud en programmering
- Ingebouwde LAN-netwerkmodule
- Maximaal 64 panelen in netwerk via LAN of RS485
- ModBUSTCP/IP-protocol
- Ondersteuning voor de draadloze Natron-serie
- Seriële verbinding met Spikavoice-evacuatiesystemen
- Meertalig menu
- 200 Zone LED-indicatoren
- Logische invoer-/uitvoerprogrammeeropties
- Redundante processor back-up naar de hoofdprocessor
- Ingangen voor brandbluspaneelsignalen

Technische specificaties

Hoofdstroomvoorziening	110÷230VAC,50÷60 Hz, 2x200W
Noodstroomvoorziening - loodaccu's	12V/18Ah
Nominale interne batterijweerstand	<0,3 Ohm
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-5°C tot +50°C
Stof en vochtbescherming	IP 30
Relatieve vochtigheid	tot 95% (zonder condensatievorming)
Afmetingen	430/330/120mm
Gewicht	7 kg (zonder batterij)

Laatste update: 08/2024